

radio Com Nav SL30 Garmin - Edit 0 du 12 mai 2016 - MàJ "a" du 14 mai

\*\*\*\*\*

\*\* Quelques fonctions

. SQL -> bouton OFF tiré (pull)

. Veille du canal COM "StandBy" (écoute de 2 fréquences Active & StandBy) - Monitoring  
-> 2ème appui sur COM

. Rappel d'une fréquence parmi les 10 Dernières utilisées/ Utilisateurs/ Urgence  
-> SEL (voir ci-dessous description des touches)

. Appel de la fréquence d'urgence : 121.5 Mhz

-> SEL / "EMRGNCY" (gros bouton) / ENT (=> fréquence StandBy)

. Sauvegarde d'une fréquence "Utilisateur" à partir de la fréquence en "StandBy"

-> ENT / => "Store as ?" s'affiche /  
entrer NOM (4 caractères)

-> petit bouton - choix du caractère

-> gros bouton - déplace le curseur - nom de la fréquence

après 4 caractères dans le sens horaire => trois traits clignotent à la fin de la ligne  
entrer le type (3 caractères)

-> petit bouton - choix du type (GND - TWR - ATS - APP - ...)

ENT pour valider (ou SEL pour annuler la sauvegarde)

. Modification d'une fréquence "Utilisateur" sauvegardée - changing / replacing

-> afficher la fréquence en Standby (gros & petit bouton) / ENT => "Store as ?" s'affiche /  
modification avec petit & gros bouton / ENT pour valider

. Suppression d'une fréquence "Utilisateur" sauvegardée - Removing

-> SEL / "User List" (gros bouton) -- selection du canal (petit bouton) /

SEL => "Remove ?" s'affiche / ENT pour valider (ou SEL pour annuler la modification)

\*\* Affichage

fréquence active / "S" ou "M"/ fréquence StandBy / Route suivie (NAV active)

ex VOR ?CFA? "FROM 214" - ILS LOC "graphique CDI"

fonction "Annunciators" -> voyant vert lorsque la fonction est active

\*\* Description des touches

<-> - COM - NAV - SYS - OBS -- T/F - ID - SEL - ENT (voir Quick Reference Guide)

. COM

.. 1er appui => "S" s'affiche

.. 2ème appui => "M" s'affiche (Monitoring)

. mode SYS TEME -> réglage des paramètres (voir Quick Reference Guide)

. mode OBS ? non actif avec CDI externe ?

. T/F -> sélection d'une route en To / From

. ID -> fonction audio d'IDENTIFICATION pour station de NAV (avec NAV du GMA 340)

.. 1er appui => IDENT s'affiche 3s - écoute

.. 2ème appui => VOICE s'affiche 3s - écoute avec volume plus faible

.. 3ème appui => désactive ID

. SEL -> sélectionne une fréquence sauvegardée

--> gros bouton

. COM => AUTO LIST / (?USER Memory?) / WEATHER / EMRGNCY

. NAV => AUTO LIST / VOR <-> ILS

. ENT (ER) -> sauvegarde une donnée sélectionnée - confirmation rapide -  
sauvegarde une fréquence en StandBy